



Pacific C-SHS

Pacific C-SHS将3G / HD / SD-SDI信号源转换为HDMI和DVI输出。是一款具有转换分辨率功能且紧凑的转换器。可自动检测输入视频信号格式，并支持很多组分辨率输出。Pacific C-SHS通过其内置的LCD面板和丰富的菜单提供操作控制。广泛应用摄像机信号转换，视频会议，转播车等场合。提供可靠和具有成本效益的信号转换解决方案。

产品特点		
输入	SDI (3G/HD/SD)	✓
输出	HDMI	✓
	DVI	✓
	SDI 环出	✓
Level A/Level B Mapping Format Support		✓
SDI 嵌入音频输入		✓
模拟音频输出		✓
HDMI / SDI嵌入式音频输出 (SDI通过环路输出)		✓
最大分辨率输出		1920 x 1200
控制接口		以太网
LCD 面板		✓
Avitech ASCII Protocol 支持		✓
Avitech PacificConfig Utility 支持		✓
Avitech Phoenix-G Software 支持		✓

产品特点
→ 自动侦测3G/HD/SD-SDI输入信号
→ 支持SDI格式 (SMPTE 424M, 292M, 259M) at 1080p @50/59.94/60 Hz [4:2:2 and 4:4:4]
→ HDMI / SDI嵌入式音频输出 (SDI通过环路输出)
→ 通过立体声耳机插孔进行音频监听, 音频延迟
→ 支持各种屏幕上的图形
→ 专有色彩空间转换补偿 (仅适用于 Pacific C-HSS)
→ 支持HDMI®

视频 & 音频 控制

- 图像增益 自动或手动调整
- 图像剪裁
- 图像比例调整
- 视频丢失检测 (未检测到视频时显示彩条)
- 支持SDI音频嵌入
- 音频输出 HDMI 嵌入式或立体声耳机模拟音频
- 调节音频延迟 (0 - 170 ms)

屏幕显示

- 报警检测
 - 视频丢失
 - 音频丢失
 - 音频 高/低
 - 音频相位
- 信号类型
- 标签
- 音柱表
- 测试图案色条
- 安全区格子线
- 活动格式描述 (AFD) 侦测

附件

- 四个磁脚脚架
- 12V DC 电源适配器

Pacific C-SHS 规格表

面板 A	输入	1 × RJ-45 (以太网)	
	输出	1 × HDMI (视频/音频) 1 × DVI-D	
		最大分辨率	1920 × 1200 (WUXGA) @50/60 Hz 1600 × 1200 (UXGA) @75 Hz
面板 B	输入	1 × BNC 自动侦测 SDI (3G/HD/SD) 输入信号	
		3G-SDI	1080p @50/59.94/60 Hz
		HD-SDI	720p @50/59.94/60 Hz 1080p @23.97/PsF24/25/29.97/30 Hz 1080i @50/59.94/60 Hz
		SD-SDI	525i @60 Hz 625i @50 Hz
		输出	1 × BNC (SDI 环出) 环出SDI输入 1 × 立体音频
功耗		100 -240V AC / 12V DC Adapter / Max. 15 Watt	
尺寸 (L × W × H)		4.78 x 6.85 x 1.10 inch (12.10 x 17.40 x 2.80 cm)	
重量		0.95 lbs (0.43 Kg)	
温度	操作	0 °C (32 °F) to 40 °C (104 °F)	
	存储	-10 °C (14 °F) to 50 °C (122 °F)	
湿度		0 % to 80 % relative, non-condensing	
安全认证		FCC, CE, C-Tick, Class B	

Pacific C-SHS
侧面板 A



Pacific C-SHS
侧面板 B



多画面处理器 | KVM 切换器 | 拼接处理器 | 转换器 | 延长器 | HDMI/SDI矩阵切换器 | 分配放大器



美国 Phone: 425. 885. 3863 Fax: 425. 885. 4726 E-mail: sales@avitechvideo.com Website: www.avitechvideo.com
Address: 15377 NE 90th Street, Redmond, WA 98052, USA

中国 电话: 021-32240380 传真: 021-32240227-816 邮箱: sales@avitechvideo.cn 网址: www.avitechvideo.cn
地址: 上海市浦东新区沪南路2419弄万科活力城B座416